

**Instrukcja obsługi  
do  
Aqara Hub  
Model: ZHWG11LM**

**Opis produktu:**

Aqara Hub to inteligentny most z możliwością podłączenia urządzeń Smart Home. Dzięki Aqara Hub, urządzenia mobilne mogą kontrolować takie urządzenia jak: przełączniki ścienne i oświetlenie nocne, monitorować temperaturę, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne, wykrywać ruch człowieka i wykrywać wycieki wody.

**Przycisk**


Pojedyńcze naciśnięcie: wł/wył urządzenia

Potrójne wciśnięcie: dodanie nowego urządzenia

Wciśnij przez 10 sekund, aby zresetować Hub

Głośnik

Lampka  
nocna



Więcej informacji na temat akcesoriów Aqara można znaleźć na stronie [www.aqara.com](http://www.aqara.com).

**Szybka konfiguracja:**

1. Pobierz aplikację "Aqara Home" i zainstaluj.
2. Dodaj Hub do aplikacji.
  - a) Podłącz Hub do gniazdka i odczekaj 30 sekund, aż żółta dioda zacznie szybko migać. Upewnij się, że Twój smartphone jest podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

\* Jeśli używasz routera dwuzakresowego, upewnij się że używasz częstotliwości 2,4 GHz, lub wyłącz sieć Wi-Fi 5 GHz.

\* Trzymaj telefon blisko Huba i upewnij się, że będą one podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

- b) Proszę otworzyć aplikację Aqara Home, przejść do strony "Akcesoria" i dotknąć "+" w prawym górnym rogu, a następnie wybrać "Aqara Hub". Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zeskanować lub ręcznie wprowadzić kod HomeKit na Hubie lub jego opakowaniu i dodać Hub do Domu lub Pokoju. Proszę zachować kod HomeKit do wykorzystania w przyszłości.

- c) Jeśli połączenie nie powiedzie się, naciśnij przycisk na Hubie przez 10 sekund, aż do momentu, gdy szybko zamiga żółta lampka, aby ponownie podłączyć Hub.

**3. Dodawanie akcesoriów**

Po podłączeniu Huba, proszę otworzyć aplikację Aqara Home, przejdź do strony "Akcesoria" i kliknij "+" w prawym górnym rogu, a następnie wybierz akcesorium, które chcesz dodać do Huba zgodnie z instrukcjami. Proszę odnieść się do instrukcji danego akcesorium, aby uzyskać więcej szczegółów.

**Instalacja:**

1. Proszę nie umieszczać Huba zbyt blisko routera. Dla idealnej transmisji zalecana jest odległość od 2 do 6 metrów.
2. W zależności od lokalnego otoczenia, odległość transmisji wewnątrz budynku sięga do 30 metrów pomiędzy Hubem a akcesoriami bez barier, takimi jak ściany.

Opis zachowania diod LED:

Kolor diody LED	Zachowanie	
	Szybko mruga	Wolno mruga
Żółty	Żółte światło pojawia się przy pierwszym podłączeniu Huba lub przy resetowaniu Huba.	Aktualizowanie oprogramowania
Niebieski	Pojawia się, gdy Hub podłącza się do Wi-Fi lub Hub podłącza się ponownie po podłączeniu wtyczki.	Brak
Fioletowy	Brak	Pozwolenie na dodanie nowych akcesoriów

#### Uwaga:

1. Automatyczne sterowanie tym akcesorium z zestawu HomeKit z dala od domu wymaga urządzenia Apple TV z systemem tvOS 10.2 lub nowszym albo iPada z systemem iOS 10.3 lub nowszym skonfigurowanego jako hub domowy.
2. Komunikacja między telefonem a Aqara Hub obsługującym HomeKit jest zabezpieczona przez technologię HomeKit.
3. Komunikacja pomiędzy Aqara Hubem a następującymi akcesoriami jest zapewniana przez protokół Zigbee, który jest dostosowywany i szyfrowany przez Aqara. Akcesoria to: Wireless Mini Switch, Wireless Remote Switch (Single Rocker), Wireless Remote Switch (Double Rocker), Wall Switch (No Neutral, Single Rocker), Wall Switch (No Neutral, Double Rocker), Wall Switch (With Neutral, Single Rocker), Wall Switch (With Neutral, Double Rocker), Door and Window Sensor, Motion Sensor, Temperature and Humidity Sensor, Vibration Sensor, Water Leak Sensor.

4. Użycie logo Works with Apple HomeKit oznacza, że akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane specjalnie do podłączenia odpowiednio do iPod'a touch, iPhone'a lub iPada i zostało certyfikowane przez producenta jako spełniające standardy wydajności Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacjami prawnymi.

#### Specyfikacje

Model: ZHWG11LM

Temperatura pracy: -10° - +40° C

Wilgotność robocza: 0% - 95% RH, bez kondensacji

Wejście: 100 - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Protokół bezprzewodowy: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee

Obsługa klienta on-line: [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)

Email: [support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)

Producent: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adres: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China.